

PMX-4BT

MIXER AMPLIFICATO 6 CANALI DA 200+00W MAX. CON EFFETTI, MP3 E BT


Il sistema PMX-4BT è stato progettato per essere una valida soluzione sia per l'utilizzo live che per scopi didattici. L'interfaccia utente è molto semplice ed intuitiva, ciò ti permetterà di sfruttare appieno le potenzialità di personalizzazione del prodotto senza dover ricorrere a nozioni di profilo tecnico elevato.

Il mixer attivo a 6 canali permette di collegare microfoni o strumenti musicali necessari all'intrattenimento o alla didattica, grazie agli ingressi XLR sui canali 1-4, ai Jack da 6,3mm sui canali 1-3, all'ingresso RCA sul canale 4 ed al mini-Jack da 3mm sui CH5-6 sul quale collegare computer, smartphone, tablets, ecc.

Ciascun canale ha un EQ a 2 bande per personalizzarne il suono. È possibile usare anche l'EQ grafico a 3 bande sulla sezione master per adattare il suono generale alle caratteristiche dell'ambiente in cui si va a suonare.

Il sistema è provvisto di un effetto con regolazione del livello sui canali 1-4. Nella sezione FX è possibile modificare il livello generale dell'effetto, la durata della ripetizione ed il numero di ripetizioni.

Infine, il player multimediale con telecomando legge files MP3 dal connettore USB, la SD-Card e la connessione BT, mostrando tutte le informazioni di riproduzione sull'ampio display LCD.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Mixer alimentato a 6 canali 200+200W con effetto e lettore multimediale

4 Canali MIC/LINE (CH1-4) con EQ indipendente 2 bande mandata effetto con livello regolabile

1 canale stereo (CH5-6) con connettore jack da 3 mm per tablet, computer e altri dispositivi multimediali

EQ a 3 bande sulle uscite master

Effetto con livello, tempo di ritardo e regolazione ripetuta

Ingresso stereo RCA in/out per registrazione/riproduzione di una sorgente stereo

Lettore MP3 con telecomando per USB, SD-Card e connessione BT

Cabinet in legno resistente agli urti con manico pratico per un facile trasporto

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di Sistema | Mixer Attivo con Lettore MP3 e BT |
| Potenza Nominale | 100+100W @ 4ohm |
| Potenza di Picco | 200+200W @ 4ohm |
| Risposta in Frequenza | 20Hz - 20KHz +/-3dB @ 1W (su diffusori a 8ohm) |
| Mixer | 6-Canali (4 x Mono/Line, 1 x Stereo Line) |
| Impedenza d'Ingresso | Mic – 2Kohm (bilanciato) / 1Kohm (sbilanciato); Line – 10Kohm / Tape IN – 47Kohm |
| EQ di canale | HIGH (Alti) +/-15dB @ 12kHz; LOW (Bassi) +/-15dB @ 80Hz |
| EQ a 3 bande | Bass / Mid / Treble sulla sezione Master |
| Uscita Stereo Monitor | Jack Stereo da 6.3mm (TRS) |
| Uscite per Casse | 2x Jack Mono da 6,3mm (TS) |
| Effetto | Eco con Livello, Durata e Ripetizioni regolabili |
| Tempo del Delay Digitale | 140 – 342ms |
| | Lettore MP3: USB (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Slot SD-Cards (formato MS-DOS® FAT-32, max 32GByte), Connessione BT, Telecomando, Display LCD |
| Alimentazione | 230 V – 50Hz |
| Fusibile | T2A 250V |
| Dimensioni | 470 x 225 x 130 mm - 18.50 x 8.59 x 5.19 in |
| Peso Netto | 7.2 Kg - 15.87 lbs. |