


MIOMIX 404FXM

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6-CANALI CON LETTORE USB, BT E MULTI-EFFETTO DIGITALE A 24-BIT

MioMix 404FXM è un mixer a 6 canali con lettore USB e multi-effetto digitale ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I 4 ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). L'ingresso stereo di linea permette di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smart-phones, ecc. Il lettore USB e BT accetta file in formato WAV, MP3, WMA e FLAC, e streaming audio wireless (BT). Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

6 Canali in Totale

4 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

Lettore/Registratore USB in (WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless BT)

EQ 2-Bande sui Canali da 1 a 4

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili

Controllo di Livello del Lettore USB

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

SPECIFICHE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Conessioni di Ingresso | XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-4), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 5-6) |
| Conessioni di Uscita | XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones), Stereo RCA (Rec Out) |
| | Funzioni Canale 1-4: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Manda Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco |
| | Funzioni Canali 5-6: Selettore Impedenza (+4/-10dB), Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco |
| Tasti Lettore USB | Up/Rewind, Down/Forward, Play/Pause/Enter, Menu |
| Funzioni Lettore USB | Streaming BT, Lettore Musica, Registratore Audio, Selezione Curva EQ |
| Dormato Drive USB | Formato FAT32 – max 64 GByte |
| Formati File Lettore | WAV, MP3, WMA, FLAC e streaming audio wireless BT |
| Formato File Registratore | MP3 (48kHz/16bit @ 128Kbps) |
| Effetto Digitale | 24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz |
| VU Meter | Indicatore di Livello 2x6 LED |
| Livello Massimo di Uscita | 3 Vrms |
| Risposta in Frequenza | +/-0.5dB, 20Hz-20kHz |
| Intervallo Dinamico | 102dB |
| THD+N @ 1kHz | =0.003% |
| Crosstalk Stereo | 92dB |
| Alimentazione | DC 5V, 1A |
| Consumo | Max. 2.5W |
| Dimensioni (LxAxP) | 274 x 165 x 66 mm |
| Dimensioni Imballo (LxAxP) | 390 x 207 x 87 mm |
| Peso netto | 1.5 kg |
| Peso Lordo | 1.65kg |