

ADX-500 DI BOX ATTIVA ULTRA LOW NOISE

La Soundsation ADX-500 è una DI Box attiva che converte un segnale audio non bilanciato in un segnale bilanciato. E' possibile connettere in input strumenti con segnale non bilanciato (chitarra, basso, tastiera) e questo verrà convertito in bilanciato dalla DI BOX. Il segnale bilanciato avrà meno interferenze e un miglior rapporto segnale/rumore. In questo modo è possibile ottenere buone performance anche a lunga distanza, ad esempio, dal mixer. L'ADX-500 è raccomandata per performance live o in studio.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Converte segnale non bilanciato in segnale bilanciato

Input jack 6,3mm sbilanciato (TS)

Input XLR femmina non bilanciato

Uscita link/monitor 6,3mm

Pad 0dB - 20dB

Output XLR maschio bilanciato

Selettore Ground Lift

Alimentazione a batteria da 9V

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Risposta in frequenza | 30Hz-20KHz |
| Max input level | 0 ±20dB |
| Noise level | = 105 dBU |
| Alimentazione richiesta | AC 20~48V |
| Batteria | 9V blockcell 6LR91 |
| Dimensioni | 145X125X59mm |
| Peso | 700 g |