


MIOMIX 202UFX

# MIXER AUDIO PROFESSIONALE CON MULTIEFFETTO DIGITALE E INTERFACCIA AUDIO I/O USB FINO A 24-BIT/96KHZ

MioMix 202UFX è un mixer a 4 canali con multi-effetto digitale e interfaccia audio USB ideale per tutte le piccole applicazioni di home recording, esecuzioni dal vivo e Podcasting che richiedono qualità professionale e massima portabilità. I due ingressi Mic sono dotati di preamplificatore a basso rumore con possibilità di adattarsi alle principali sorgenti sonore come microfoni a condensatore – grazie all'alimentazione Phantom +48V, microfoni dinamici, ingressi di linea e ad alta impedenza (chitarre, bassi, ecc.). L'ingresso stereo di linea permette di collegare tastiere, lettori CD, console DJ, tablet, smartphones, ecc. Il multi effetto digitale a 24-bit/48kHz con 16 tra i puoi usati preset (Reverberi Hall/Room/Plate, Delay, Eco, Chorus, ecc.) migliora le vostre performance e permette di regolare fino a due parametri per ciascun effetto. La scheda audio USB a 24-bit/96kHz stereo permette la connessione a qualsiasi computer per registrare o riprodurre file audio di qualità. Uno strumento indispensabile e affidabile per tutte le piccole applicazioni audio.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 Canali in Totale

2 Canali Mic/Line con Preamp. a Basso Rumore, Connettore Combo, Selezione Ingressi Hi-Z per chitarre, Alimentazione Phantom +48V, Indicatore di Picco

1 Canale Stereo di Linea con Jack da 6,3mm, Adattatore Pad +4/-10dB e Indicatore di Picco

EQ 2-Bande sui Canali 1 e 2

Effetto Digitale a 24-bit/48kHz con 16 Preset, TAP-Tempo e fino a 2 Parametri regolabili

Scheda Audio Stereo USB a 24-bit/96kHz con Controllo di Livello

Uscita Cuffie con Controllo di Livello

Uscite Principali XLR con Controllo del Volume

VU Meter Stereo con 2 Barre da 6 LED

Struttura Leggera e Robusta per la Massima Flessibilità e Portabilità

Alimentatore USB 240Vac - 5Vcc incluso

## SPECIFICHE

<b>Conessioni di Ingresso</b>	XLR/Jack Combo Bilanciato (Canale 1-2), Jack da 6.3mm Bilanciato (Canali 3-4)
<b>Conessioni di Uscita</b>	XLR Bilanciato (Uscite MAIN L-R), Jack Stereo da 6.3mm (Phones)
<b>Connessione USB</b>	Type-B, Femmina
	Funzioni Canale 1-2: Alimentazione Phantom +48V, Selettore Impedenza (Line/Hi-Z), EQ 2-Bande (80Hz/12kHz +/-15dB), Livello Mandata Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
	Funzioni Canali 3-4: Selettore Impedenza (+4/-10dB), Livello Mandata Effetto, Posizione Pan, Volume di Canale, LED Indicatore di Picco
<b>Scheda Audio I/O USB</b>	Streaming Stereo Input/Output fino a 24-bit/96kHz, dispositivo USB di Classe 2.0
<b>Effetto Digitale</b>	24-bit Sigma-Delta, 256 sovra-campionamenti a 48kHz
<b>VU Meter</b>	Indicatore di Livello 2x6 LED
<b>Livello Massimo di Uscita</b>	3 Vrms
<b>Risposta in Frequenza</b>	+/-0.5dB, 20Hz-20kHz
<b>Intervallo Dinamico</b>	102dB
<b>THD+N @ 1kHz</b>	=0.003%
<b>Crosstalk Stereo</b>	92dB
<b>Alimentazione</b>	DC 5V, 1A
<b>Consumo</b>	Max. 2.5W
	Adattatore di Tensione:100-240Vac – 0.15A / 5Vcc – 1A Max (adattatore incluso)
<b>Dimensioni (WxDxH)</b>	166 x 165 x 66 mm
<b>Dimensioni Imballo (WxDxH)</b>	288 x 205 x 93 mm
<b>Peso netto</b>	0.9kg
<b>Peso Lordo</b>	1.2kg